







## Leitor AcuProx K5EM

O leitor AcuProx K5EM é robusto e elegante. Pode operar em modo Stand-Alone para até 2000 usuários e acionamento de relés ou como um leitor externo de teclado e cartões AcuProx.

Código do Produto: 500.805

## Recursos

O leitor AcuProx K5EM possui acabamento em tornando-o resistente metal. anti-vandalismo. Pode ser usado como leitor de teclado e/ou cartões AcuProx em modo Stand-Alone para até 2000 usuários ou conectado via interface Wiegand 26bits.

Possui uma saída a relé para fechadura elétrica e outra para alarme, ambas com tempo programável, entrada Wiegand 26bits para um leitor externo, Backlight nas teclas, Anti-Tamper, circuitos de proteção elétrica, buzzer e LEDs verde, amarelo e vermelho que mostram o status do leitor.


Totalmente configurável via teclado, sem a necessidade de conexão com qualquer tipo de software.

## Especificações Técnicas

Alimentação	12VDV
Consumo	<60mA @ 12VDC
Interfaces de Comunicação	Wiegand 26 bits (Entrada e/ou Saída)
Distância de Leitura*	5-6 cm
Frequência de Operação	125 kHz
Transponder	Teclado numérico e leitura
	de cartões e tags AcuProx
Capacidade de Usuários	2000
Conexões	Relé para Fechadura, Relé para
	Alarme, Exit Button e
	Leitor Externo (Wiegand 26 bits)
Temp. de Operação	-45°C a 60°C
Umidade Relativa do Ar	10% - 90%
Dimensões	110 x 75 x 25 mm
Peso	650g
Grau de Proteção	Não se Aplica
Ambiente	Interno

rando alimentação por fonte regulada e estabilizada de 12 VDC, instalação em ambiente sem ruído eletromagnético sem a presenca de superfícies metálicas próximas aos leitor.

## Dimensões [mm]



25mm