



Leitor AcuMifare S600

O leitor AcuMifare S600 é robusto e elegante. Pode operar em modo Stand-Alone para até 2000 usuários e acionamento de relés ou como um leitor externo de teclado e cartões AcuMifare.



Código do Produto: 500.881

• Recursos

O leitor AcuMifare S600 possui acabamento em metal, tornando-o resistente e anti-vandalismo. Pode ser usado como leitor de teclado e/ou cartões AcuMifare em modo Stand-Alone para até 2000 usuários ou conectado via interface Wiegand 26bits.

Possui uma saída a relé para fechadura elétrica e outra para alarme, ambas com tempo programável, entrada Wiegand 26bits para um leitor externo, Backlight nas teclas, Anti-Tamper, circuitos de proteção elétrica, buzzer e LEDs verde, amarelo e vermelho que mostram o status do leitor.

Totalmente configurável via teclado, sem a necessidade de conexão com qualquer tipo de software.

• Especificações Técnicas

Alimentação	12VDV
Consumo	<60mA @ 12VDC
Interfaces de Comunicação	Wiegand 26 bits (Entrada e/ou Saída)
Distância de Leitura*	3-6 cm
Frequência de Operação	13.5 MHz
Transponder	Teclado numérico e leitura de cartões e tags AcuMifare
Capacidade de Usuários	2000
Conexões	Relé para Fechadura, Relé para Alarme, Exit Button e Leitor Externo (Wiegand 26 bits)
Temperatura de Operação	-45°C a 60°C
Umidade Relativa do Ar	10% - 90%
Dimensões	120 x 58 x 20 mm
Peso	450g
Grau de Proteção	IP68
Ambiente	Interno / Externo

*Considerando alimentação por fonte regulada e estabilizada de 12 VDC, instalação em ambiente sem ruído eletromagnético e sem a presença de superfícies metálicas próximas aos leitores.

• Dimensões [mm]

